

KIT DE PRUEBA DE VOLTAJE SIN CONTACTO Y DE TOMACORRIENTES GFCI.

FICHA TÉCNICA NCVT1PKIT



- El comprobador de voltaje sin contacto detecta el voltaje en cables, cordones, disyuntores, luminarias, interruptores, enchufes y alambres.
- Un LED verde brillante de alta intensidad indica que el probador está en funcionamiento y ayuda a iluminar el espacio de trabajo.
- Cuando se detecta voltaje, se ilumina un LED rojo brillante de alta intensidad y se genera un sonido de pitido.
- La función de apagado automático ahorra y prolonga la duración de la batería.
- El rango de funcionamiento de alimentación de CA de 50 a 1000 V permite una amplia aplicación.
- El comprobador de tomacorrientes está diseñado para detectar los problemas de cableado más comunes en tomacorrientes estándar: tierra abierta, polaridad inversa, fase abierta, neutro abierto, fase/tierra invertidas.
- El kit incluye el comprobador de voltaje sin contacto NCVT1P, el comprobador de tomacorrientes GFCI RT205, instrucciones y todas las baterías necesarias.

ESPECIFICACIONES



- ✓ Solicitud: Detección y prueba de voltaje de CA sin contacto; determinación del estado del cableado en la toma de corriente.
- ✓ Baterías: 2 x AAA.
- ✓ Estándar: NCVT1P: CAT IV 1000V; RT205: CAT II 125V.
- ✓ Características especiales: NCVT1P El LED verde indica que está encendido; el LED rojo indica que se ha detectado voltaje y emite pitidos; no se recomienda para tomacorrientes a prueba de manipulaciones.
- ✓ Incluido: Comprobador de voltaje sin contacto NCVT1P; comprobador de tomacorrientes GFCI RT205; instrucciones; 2 pilas AAA de 1,5 voltios.