

ANALIZADOR DE CIRCUITOS

FICHA TÉCNICA RT390



- Analizador de circuitos con pantalla LCD a color de gran tamaño que muestra resultados fáciles de entender para fallas de cableado, AFCI, GFCI, caídas de voltaje y tiempo de disparo de dispositivos.
- Detectar e identificar fallas comunes en el cableado de tomacorrientes eléctricos estándar, AFCI y GFCI.
- Detecta fallos de cableado dobles (neutro abierto/tierra abierta).
- Inspeccione los dispositivos AFCI y GFCI; esto incluye el tiempo de disparo y la corriente de disparo.
- Pruebas de carga de 12 A, 15 A y 20 A para medir las caídas de voltaje porcentuales.
- Se apaga automáticamente después de 5 minutos de inactividad para ahorrar batería.
- Cable desmontable para un fácil almacenamiento.
- Para uso con tomacorrientes de 3 cables de 120 V CA en Norteamérica.
- Clasificación de seguridad: CAT III 135V.

ESPECIFICACIONES



- ✓ Solicitud: Comprueba fallas en el cableado, inspecciona dispositivos AFCI y GFCI, muestra el voltaje de línea y la caída de voltaje.
- ✓ Baterías: 3 pilas alcalinas AAA.
- ✓ Estándar: CAT III 135V.
- ✓ Características especiales: Pruebas AFCI y GFCI, pantalla LCD grande, detecta fallas de cableado de doble circuito abierto, muestra el tiempo que tarda en dispararse el GFCI.
- ✓ Incluido: Analizador de circuitos; 3 pilas AAA; instrucciones; y estuche.