

Detector de tensión por contacto para BT



FICHA TÉCNICA Xafeco BT



XAFECO

ESPECIFICACIONES

- Frecuencia 50/60Hz
- Rango 70 – 1000V
- Alimentación batería 9V
- Uso interior y exterior
- Temperatura -5 °C a 70 °C
- Carcaza em polietileno de alta rigidez dieléctrica

Equipos detectores de voltaje de corriente alterna, que en contacto con conductores energizados emiten señales intermitentes de luz y sonido. Tiene una cabeza universal unida para su uso en una pértiga de maniobra. Cuenta con una prueba funcional que indica que la señal acústica y sonora funciona correctamente, puede utilizarse para una comprobación rápida y segura de voltaje en instalaciones de corriente alterna en líneas de distribución de baja de tensión.